

Combo Tester

QUICK / 492E



微信公众号

www.quick-global.com

QUICK/492E 人体综合测试仪

▲ 特点


- 综合测试模式和单独测试模式，可以同时测试或单独测试手腕带和脚环、导电鞋、防静电鞋的穿戴情况，并且可以选择测试单线腕带或双线腕带。
- 具有门禁系统控制信号：测试仪能够输出一个信号控制门禁系统，控制人员出入需要防静电的场所。
- 测试仪采用微电流测试，测试稳定，数据准确。
- 主机开关门信号输出稳定，控制方便，适用面广。
- 可以通过RS 232与电脑联机(仅QUICK492EP有此功能)。
- 低电压报警：测试仪电池电量不足时，报警指示灯闪烁。
- 脚环具有扩展量程：100KΩ- 1GΩ。



▲ 参数规格

电 源	9V电池或专配的交流耦合型适配器供电(8-12VDC)
输 出	九个测试指示灯、触点输出和低电压报警输出
触点开关输出	电压 ≤400V (峰值, DC或AC)
	开关电流 ≤130mA, 触点电阻约30Ω
精 度	手腕端测试 ±10%
	脚端测试 ±10%
外形尺寸	100*160*40 (mm)
重 量	约8.6kg

实用图例



与门禁系统相连

▲ 功能对照表

区别 型号	液晶显示	触摸面板	读卡器连接	门禁连接	电脑联机	金属立柱
492E	无	无	无	有	无	有
492EPC	无	有	有	有	有	无